

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ES4000

Podstawowe parametry generatora

Moc maksymalna 1~	3,4 kVA / 3,1 kW
Moc ciągłą 1~	2,9 kVA / 2,6 kW
Prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Napięcie	230 V

Silnik

Producent	HONDA GX200
System chłodzenia	powietrze
Zużycie paliwa przy obciąż. 75%	1,1 l/h
Pojemność zbiornika paliwa	11,0 l
Rozruch	ręczny

Wymiary i waga

Długość	623 mm
Szerokość	409 mm
Wysokość	500 mm
Waga (suchy)	43 kg

Gniazda

2 x Schuko

