

## Agregat Prądowórczy FV8001ER

### PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU

Moc znamionowa 7,5 kVA / 7,5 kW  
Prąd znamionowy 32,6 A  
Napięcie 230 V  
Częstotliwość 50 Hz  
Moc akustyczna Lwa 97 dB (A)\*  
Wymiary dł. x szer. x wys. 900x645x620 mm  
Ciężar 134 kg

### PRĄDNICA

Typ synchroniczna  
Stopień ochrony IP 23

### SILNIK

Typ B&S VANGUARD 16 HP  
Moc przy 3000 obr. / min. 9,5 kW  
Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95  
pojemność zbiornika paliwa 16,0 l  
Zużycie paliwa 2,9 l/h  
Czas pracy bez tankowania 5,5 h  
Olej silnikowy SAE 10W-30  
Pojemność miski olejowej 1,7 l  
Rozruch rozrusznik i rewersyjny linką

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Gniazdo 16 A 1-fazowe 2 szt  
Gniazdo 32 A 1-fazowe 1 szt  
Gniazdo 63 A 1-fazowe IP 67 1 szt  
Wyłącznik termiczny TAK  
Wyłącznik nadprądowy TAK  
Licznik czasu pracy TAK  
Akumulator rozruchowy TAK  
Wyłącznik przy braku oleju TAK  
Zestaw uziemiający OPCJA - N° 460001  
Wyłącznik różnicowo-prądowy OPCJA - N° 460163  
Zestaw eksploatacyjny OPCJA - N° 460180  
Zestaw transportowy OPCJA - N° 411000  
Wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm OPCJA - N° 411002  
Adapter wąż / tłumik silnika TAK\*  
Automatyka z układem SZR OPCJA - N° 850163  
Elektroniczny regulator napięcia AVR TAK

